

EZCast Pro Dongle II

Model: D10



Specification

日本語 V1.01

エー・リンク株式会社

概要：

EZCast Pro Dongle II は、小さなフォームファクターに適合する最も強力な WiFi ディスプレイドングル製品です。幅広い OS プラットフォームのサポートにより、モバイルデバイスを強化し、小さなディスプレイを大きなディスプレイにキャストできます。

802.11ac デュアルアンテナ (2T2R) を内蔵しているため、最高の WiFi パフォーマンスと干渉防止機能を利用できます。強力な EZCast Pro アプリを使用すると、会議中に分割画面を表示できるようになりました。また、新しい AirView および EZNote 機能を使用してコンテンツを共有したり、メモを作成したりできます。また、コンテンツを複数の EZCast Pro ドングル 2 に同時にキャストできるように、強力なスクリーンブロードキャストアプリ「ProCast」もリリースしています。小規模オフィスや教室に最適なソリューションです。

●システム要求

●HW 環境：TV, Monitor or Projector with HDMI 1.4ainput

DC 5V/1.5A, with type-c USB コネクター

●SW 環境：

●iOS: 10 以降

●Android: Android 5.0 以降

●MacOS: macOS 10.11 以降

●Windows: Windows 7 以降

●ChromeOS

ハードウェア仕様

CPU	AM8270
DRAM	DDR3 1GMB
Flash	NAND Flash 512MB
Output 解像度	<ul style="list-style-type: none">● 4096x2160@24hz● 3840x2160@30hz● 3840x2160@25hz● 3840x2160@24hz● 1920x1080@60Hz● 1280x720@60hz● 1280x720@50hz● 1920x1080@50Hz● 1920x1080@24Hz
I/O	<ul style="list-style-type: none">● HDMI out (HDMI1.4)● USB type-C connector for DC 5V
WiFi	<ul style="list-style-type: none">● 802.11ac 2T2R Max. bandwidth 866Mbps (@5Ghz)
WiFi 周波数	5Ghz: 5.150Ghz~5.825Ghz(国によって異なる場合があります)
電源	DC 5V, 1.5A
Video Support	<ul style="list-style-type: none">● ほとんどの形式で 1080 @ 60 ビデオをデコード可能● H.265 MP@L5.0 High Tier● Supports HD MPEG4 SP/ASP (720p/1080i/1080p)● H.264 BP@L3, MP and HP@L4.2● H.264 MVC SHP@L4.1● VC-1 SP, MP, AP@L3● AVS JZ@L6.2, AVS+ 1080@60P● VP8 1080@60P● Video up-scaling from SD to Ultra HD (720p/1080i/1080p/2160p)
DRM およびリンク保護	HDCP2.2 for Miracast

LED 表示	電源, WiFi 接続状態
Key	リセット ボタン
消費電力	● 待機: 約 2W ● 投影: 約 5W
動作温度	0~40°C
保存温度	-20~70°C

- 動作モード
- スクリーンキャスト：
 - EZCast Pro アプリは、スクリーンキャスト、メモの記録、1つのレシーバーへの画面分割をサポートします。
 - メインページの下の 3-in-1 モード：Airplay / DLNA / Miracast
- スクリーンブロードキャスト：
 - ローカルネットワークでの 1 台の PC から 8 台の受信機(WiFi 帯域幅に依存) 画面ブロードキャスト。
- WiFi：ダイレクトリンク (SoftAP) / インフラストラクチャ (クライアント) / WiFi ダイレクト (Miracast 同時)

寸法

L 87.5mm x W 32mm x H 12mm (HDMI コネクターを含むと L99mm)

重量

本体：約 100g (アクセサリは含まれません)

梱包：約 250g

付属品

- 5V DC adapter x1
- Short HDMI extension cable x1
- Type-C USB cable x1

- QSG x1

アプリ 機能:

操作モード	リンクとオフライン操作
制御モード	管理者、ホスト、ゲスト
画面ミラーリング	<ul style="list-style-type: none">● Win / Mac 用 EZCast Pro アプリ : ミラー/拡張モード● Airplay : Mirror、拡張機能 (MacOS のみ)● Windows および Android 向け Miracast : ミラー、拡張機能 (Windows のみ)
マルチメディアキャスト	写真/ビデオのキャスト
オフィス ビューアー	MS-Office と PDF
編集ツール	スケッチツール

ウェブ ブラウザ	組み込み Web ブラウザ
クラウド ビデオ	ビデオエントランス用の EZ チャンネル
コンテンツブロードキャスト	現在のディスプレイをブロードキャストする
カメラ	フロント及びリアーのライブカメラサポート
分割画面	1, 2, 及び 4 画面
高度設定	<ul style="list-style-type: none"> -管理者ログイン -WPA エンタープライズ CA -ユーザーおよび表示位置の会議制御 -リンク状態チェック - AirView オン/オフスイッチ -AirSetup -デフォルトにリセット
EZNote	メモを取り編集
EZKeep	EZNote をクラウドに保存
EZBoard	クロスプラットフォームインタラクティブボード
EZChannel	クラウドビデオポータル
プライバシー	優先デバイス設定、モードを乱さないで、設定を自動許可する
その他	コメントと格納

ProCast (複数デバイスへブロードキャスト)

単一の PC から複数のデバイスへのスクリーンミラー (Windows および macOS のみ)



